

SKYLINE COSMOS 30W/830 ASYMMETRIC 3300lm 50.000T FLOODLIGHT 3300lm BELL



Art nr	Tekst	Lysfarge	Farge
10937	SKYLINE COSMOS 30W/830 ASYMMETRIC 3300lm 50.000TLED FLOODLIGHT 3300lm BELL	830	SORT

En marinegradert armatur med plastcoating og vinklet brakett. Vinklen gjør den svært monteringsvennlig, da braketten kan sitte på armaturen ved montering på vegg og travers.

Asymmetrisk lyskaster er egnet for et bredt spekter av bruksområder. Monteres horisontalt og kaster lyset godt fremover. Premontert 1,4 meter gummiert kabel. Kan påmonteres støpsel eller kobles direkte i veggbox. 5 års garanti.

Varmhvit lysfarge gir et behagelig lys også i boligmiljøer.

Tekniske data:	30W
Spennings:	110V-240V AC
Tilkobling:	Brakett og 150cm premontert kabel
Dimming:	INGEN
Omgivelsestemp.:	0 °C + 40 °C
Sikkerhet: Standard:	Kortslutningssikring med auto-reset
Sikkerhets standard:	EN62493, EN61547, EN55015. EN61000
Sertifisert:	EN60598 CE
IP klasse: Frontlinse:	IP65
Reflektor:	Linseteknologi
Materiale:	Aluminium, marinegradert. Plastcoating.
Utbyttbar LED?	Nei - når LED har sluknet skiftes hele armaturen ut.
Isolasjonsklasse:	Klasse I
Lysytelse:	3300lm, 3000cd
CRI:	Ra>80
Strålingsvinkel:	Assymetrisk for horisontal montasje
Driver	STATISK TRIDONIC
Levetid:	50 000 timer (L80B70)
Produktstørrelse:	Ø42x176x219 mm (HXBxL)
Vekt:	Vekt: 0,92 kg
Antall stk per eske:	1 stk
Garanti:	5 år

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

GOLDEN AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing: Generelt representerer bytte fra Halogen til LED > 90% energisparing. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.